



Blazer Plus

Line interactive UPS
800VA~1500VA (LCD/LED)

Technical Specifications

Capacity	800 VA	1200 VA	1500 VA
	480 W	720 W	900 W
INPUT			
Voltage	220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional)		
Frequency	50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing)		
OUTPUT			
Voltage	220 / 230 / 240 Vac ± 10%		
Frequency	50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing)		
Waveform	Mains mode: pure sine wave; Battery mode: simulated sine wave		
Transfer time	Typical2 ~ 7 ms. 10ms max.		
BATTERY			
DV voltage	12 V	24 V	
Configuration	12 V / 9.0 Ah×1	12 V / 9.0 Ah*2	
Recharge time	6 ~ 8 h		
COMMUNICATIONS			
UBS (optional)	Supports Windows® 98/ 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 /Windows® 7 / 8 / 10		
OTHER			
Protections	Short circuit - battery overcharge - overdischarge - overload - surge		
Humidity	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non-condensing)		
Noise level	≤ 45dB (1m)		
Net / Gross weight (kg)	5.0 / 5.4	9.4 / 9.9	9.8 / 10.3
Dimensions(W × D × H)(mm)	90 × 305 × 165	115 × 320 × 220	
Packaged dimensions (W × D × H)(mm)	133 × 349 × 232	161 × 369 × 290	

مناسب برای

کامپیوترهای خانگی
سیستم های امنیتی
درب های اتوماتیک
آژانس های هواپیمایی
مطب پزشکان و داروخانه ها
تلویزیون های LED , LCD
کنسول های گیم
روشنایی LED

سیستم های حفاظتی

محافظت در برابر نوسانات برق شهر
محافظت در برابر اتصال کوتاه
محافظت در برابر تخلیه غیرمجاز باتری
محافظت در برابر افزایش ناگهانی بار
محافظت در برابر ولتاژ شارژ بالاتر از حد مجاز باتری
محافظت در برابر اتصال کوتاه باتری
محافظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ
محافظت از خط تلفن/فکس/ مودم/ شبکه

ویژگی ها

توان 800VA , 1200VA, 1500VA
ساختار line interactive
کنترل ریز پردازنده دیجیتالی
محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی
تشخیص خودکار فرکانس (50-60HZ)
یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
مدار پایدار ساز در برابر نوسانات (AVR)
دارای دو مدل LED و LCD
نمایش ظرفیت باتری و بار مصرف کننده در LCD
نمایش وضعیت نرمال برق شهر و خطا و قطع برق
مدیریت هوشمند باتری (ABM)
شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter
روشن شدن با باتری در نبود برق شهر (COLD START)
پورت USB (انتخابی)

