

STB500M & STB1000M

Faratel stabilizers model STB500M & STB1000M that is specially designed for protecting of computer systems, home and office electronic devices against all power fluctuations and disturbances, lightning surges and etc.



استابیلایزرهای فاراتل مدل STB1000M & STB500M

مخصوص سیستم‌های کامپیوتری و دستگاه‌های الکترونیکی خانگی و اداری، بنحوی طراحی شده‌اند که با عملکرد استثنایی بخوبی از دستگاه‌های مصرف‌کننده در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، رعد و برق و... محافظت می‌نمایند.



قابلیت‌ها

- دارای سیستم حفاظت در برابر نوسانات شدید برق، صاعقه و تغییرات ناگهانی برق شهر
- مجهز به فیلتر نویز برای حفاظت از مدارهای حساس الکترونیکی
- دارای توانایی تقویت یا تضعیف برق شهر برای تثبیت ولتاژ آن
- حفاظت در برابر افزایش دمای داخلی دستگاه
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز

ترانس اتوماتیک STB1000M		ترانس اتوماتیک STB500M		مدل	
160-275		160-275		ولتاژ (VAC)	
تک فاز		تک فاز		فاز	
207- 242		207- 242		ولتاژ (VAC)	
1000		500		توان Max (W)	
0.5		0.5		ضریب بار (Load Factor)	
50/60		50/60		فرکانس (Hz)	
تک فاز		تک فاز		فاز	
۱۰ ثانیه		۱۰ ثانیه		زمان تاخیر وصل	
260*283*121		260*283*121		خالص	ابعاد (mm) (ارتفاع X عمق X عرض)
305*348*180		305*348*180		با بسته بندی	
4.3		3.6		خالص	وزن (Kg)
5.1		4.4		با بسته بندی	
0-40		0-40		دما (°C)	



پنل پشت دستگاه STB1000M فاراتل ◀



▶ پنل پشت دستگاه STB500M فاراتل